

L3 스위치 LLCF 설정 절차

● 대상제품

- P8624XG

● LLCF 설정

| 명령어 | 명령어 모드 | 설 명 |
|---|--------------------|---|
| Interface <IFNAME> | config | 인터페이스 진입 |
| llcf-group <1-12> <uplink> <downlink> | Config-if-<IFNAME> | LLCF group 지정 및 up/downlink 설정 |
| llcf-group <1-12> set-mode <bi-direction> <down-link> <up-link> | config | LLCF set-mode 설정 (default : bi-direction) |
| llcf-group <1-12> <enable> <disable> | config | LLCF 활성화 / 비활성화 |
| show llcf-group | privileged | LLCF Group 및 설정 조회 |

● P8624XG 설정 예시

1) LLCF group uplink 설정

```
Switch(config)# interface gi24
Switch(config-if-gi24)# llcf-group 1 uplink
```

(동일한 group명으로 설정)

2) LLCF group downlink 설정

```
Switch(config)# interface gi1
Switch(config-if-gi1)# llcf-group 1 downlink
```

(동일한 group명으로 설정)

3) LLCF group set-mode 설정

```
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode bi-direction
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode down-link
Switch(config)# llcf-group 1 set-mode up-link
```

(up/downlink 양방향 llcf 동작 설정)
 (llcf 동작 시 해당 group downlink 모두 shutdown)
 (llcf 동작 시 해당 group uplink 모두 shutdown)

4) LLCF group 활성화 / 비활성화

```
Switch(config)# llcf-group 1 enable
Switch(config)# llcf-group 1 disable
```

(llcf group 활성화)
 (llcf group 비활성화)

5) LLCF Group 및 설정 조회

```
Switch# show llcf-group
GROUP  LLCF-MODE    STATUS      MEMBER-LIST
-----+-----+-----+-----+-----+
  1    bi-direction  enable    up-link   : gi24          (up-link 포트)
        (양방향 동작)  (활성화)  down-link : gi1          (down-link 포트)
  2    up-link       disable   up-link   : not exist
        (uplink shutdown) (비활성화) down-link : not exist
  3    down-link     disable  up-link   : not exist
        (downlink shutdown)(비활성화) down-link : not exist
```

● 대상제품

- E61xx

● LLCF 설정

| 명령어 | 명령어 모드 | 설 명 |
|--------------------------|-------------|------------------------------|
| llcf <group 1-12> | Config | llcf group 설정 진입 |
| link-to-disable <IFNAME> | config-llcf | 감시 인터페이스 상태 따라 down 인터페이스 설정 |
| link-to-monitor <IFNAME> | config-llcf | Link 상태 감시 인터페이스 설정 |
| enable-monitor | config-llcf | llcf enable |

● E61xx 설정 예시

1) LLCF group 설정

```
Switch(config)#llcf-group 1
```

(llcf group 설정)

2-1) monitor interface 설정

```
Switch(config-llcf)#link-to-monitor TenGigabitEthernet 0/13
```

(link 상태 감시 port 설정)

2-2) disable interface 설정

```
Switch(config-llcf)#link-to-disable TenGigabitEthernet 0/11
```

(link 감시 port 상태에 따라 down 시킬 port 설정)

2-3) llcf 설정 enable

```
Switch(config-llcf)#enable-monitor
```

(llcf 설정 enable)

3) LLCF 설정된 interface 조회

```
Switch#show llcf
```

(llcf 설정 조회)

```
Mon Dec 12 2022 14:46:29 UTC
```

```
Flags: D - down      U - up      I - administratively down
      F - failure action
```

```
Group: 1
```

(llcf group)

```
Enabled : Yes
```

(활성화 상태)

```
Min-Uplink : 1
```

(Failure Action 상태)

```
Failure Action : Inactive
```

(link 상태 감시 port)

```
Monitor Link : Te0/13(U)
```

(link 감시 port에 따라 down 시킬 port)

```
Disable Link : Te0/11(U)
```