

1. 패스워드 Recovery 절차

➤ 대상제품.

. L3 Switch : E7124, E7148

➤ STEP 1.

- 콘솔 연결 및 장비를 리부팅하여, 부트모드로 진입 (부팅직후, CTRL+C 입력)

== 증략 ==

```
*****ethHw_checkPortSpeed setting speed: 5
```

```
ETH LINK UP: 1000FD
```

```
bcmiproc_eth-0
```

```
MAC: 70:30:5d:4b:ac:64
```

```
Press Ctrl+C to stop autoboot: 2
```

```
u-boot >
```

➤ STEP 2.

- 부트모드 프롬프트에서 패스워드를 초기화/실행

```
u-boot > setenv epasswd yes
```

```
u-boot > run bootcmd
```

➤ STEP 3.

- 부팅완료 및 계정 생성 후 접속여부 확인

```
Switch login: admin
```

```
password: frontier
```

```
Change default password "root". This can't use, anymore.
```

```
New password: Frontier1!
```

```
Retype password: Frontier1!
```

```
Switch login: admin
```

```
Password : Frontier1!
```

```
Switch> enable
```

```
Switch#
```