

1. 부트모드 복구 절차

➤ 대상제품.

. L2 Switch : E5924K, E5924KE, E5908KE

➤ STEP 1.

- 서버 및 게이트웨이, 장비의 IP와 이미지 파일명을 지정

```
E5900> setenv ipaddr 10.10.10.1(E5924K IP)
E5900> setenv serverip 10.10.10.203(TFTP 서버 IP)
E5900> setenv bootfile E5924.r104
```

➤ STEP 2.

- Ping 명령을 실행하여 서버와 연결이 정상적인지 확인

```
E5900> ping 10.10.10.203
Using bcm_xgs_gmac-0 device
host 10.10.10.203 is alive
E5900>
```

➤ STEP 3.

- 서버에 있는 이미지를 사용해 Booting

```
E5900> run boot_from_tftp
Using bcm_xgs_gmac-0 device
TFTP from server 10.10.10.203; our IP address is 10.10.10.1
Filename 'E5924.r111'.
Load address: 0x64000000
Loading: #####
#####
```

- 부팅 완료 후 TFTP서버 OS image로 임시 부팅 조치이므로, 장비 Flash에 OS 업로드 작업 추가 진행 필요